

# CATALOGUE 2017



**CISAR**  
ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES, DÉPUIS 1979

[www.cisar.es](http://www.cisar.es)



c/ Cobalto, 110 - 08907 - Hospitalet de Llobregat (Barcelona - Spain) - tel. +(34) 933 378 264 - fax +(34) 933 378 169 - [cisarbcn@cisar.es](mailto:cisarbcn@cisar.es)

CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.

<b>GUIDE POUR CHOISIR CORRECTEMENT UNE BATTERIE DE CONDENSATEURS</b>	<b>01_p.3</b>
<b>"PHICAP_400 V"</b>	<b>01_p.4</b>
Application: petits consommateurs d'électricité dans des installations sans distorsion harmonique. Ces équipes ne garantissent pas l'élimination totale de la puissance réactive, mais une grande partie. Disjoncteur automatique intégré 3P + N (connexion neutre nécessaire)	
<b>"PHICAP PLUS_440 V"</b>	<b>01_p.9</b>
Application : pour la correction du facteur de puissance dans des installations sans distorsion harmonique. Disjoncteur automatique intégré 3P + N jusqu'à 50 kVAR (connexion neutre nécessaire jusqu'à 50 kVAR).	
<b>"FAST CAP_400 V"</b>	<b>01_p.13</b>
Application : pour la correction du facteur de puissance de charges avec rapide fluctuation et des petits gradins (kVAR) pour compenser les petites charges résiduelles. Pour des installations sans distorsion harmonique. Premiers gradins à très basse puissance pour réussir efficacement à compenser les petites charges résiduelles (0,5 kVAR / 1 kVAR / 1,5 kVAR). Disjoncteur automatique intégré 3P + N : jusqu'à 52,50 kVAR (connexion neutre nécessaire jusqu'à 52,50 kVAR)	
<b>"R-CAP_400 V"</b>	<b>01_p.16</b>
Application : correction du facteur de puissance dans des installations avec modéré contenu harmonique (THDi $\leq$ 10% / THDu $\leq$ 2%). Disjoncteur automatique intégré 3P + N : jusqu'à 19 kVAR (connexion neutre nécessaire jusqu'à 19 kVAR)	
<b>"PHICAP_230 V"</b>	<b>01_p.20</b>
Application : correction du f. de puissance pour des installations sans distorsion harmonique, triphasés à 230 V (entre phases/sans neutre). Disjoncteur automatique intégré (3P) : jusqu'à 25 kVAR	
<b>"AVEC CONTACTEURS STATIQUES THYRISTORS)"</b>	<b>01_p.24</b>
Application : correction du f. de puissance dans des installations avec machines à cycles extra-rapides (élevateurs, machines à soudage, ponts roulants, énergies renouvelables, ...), sans distorsion harmonique. Contacteurs statiques (thyristors) spéciaux pour condensateurs	
<b>"avec SELFS III anti-HARMONIQUES (<math>\geq</math>5<sup>ème</sup> harmonique)"</b>	<b>01_p.28</b>
Application : correction du f. de puissance dans des installations avec haut contenu harmonique (THDi $\geq$ 10% / THDu $\geq$ 2%) où la cinquième harmonique est dominante ... <b>CONSULTER DEP. TECHNIQUE CISAR</b> . Selfs triphasés (filtres anti-harmoniques) avec thermostat de sécurité et renforcés pour résister une THDu du 6%	
<b>"avec CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS) + SELFS III anti-HARMONIQUES (<math>\geq</math>5<sup>ème</sup> Harm.)"</b>	<b>01_p.32</b>
Application : correction du f. de puissance dans des installations avec machines à cycles extra-rapides (élevateurs, machines à soudage, ponts roulants, énergies renouvelables, ...), avec haut contenu harmonique (THDi $\geq$ 10% / THDu $\geq$ 2%) où la cinquième harmonique est dominante ... <b>CONSULTER DEP. TECHNIQUE CISAR</b> . Contacteurs statiques (thyristors) spéciaux pour condensateurs. Selfs triphasés (filtres anti-harmoniques) avec thermostat de sécurité et renforcés pour résister une THDu du 6%	
<b>"MIXTES (CONTACTEURS + THYRISTORS) avec SELFS III anti-HARMONIQUES (<math>\geq</math>5<sup>ème</sup> Harm.)"</b>	<b>01_p.36</b>
Application : correction du f. de puissance dans des installations avec machines à cycles rapides et avec haut contenu harmonique. (THDi $\geq$ 10% / THDu $\geq$ 2%) où la cinquième harmonique est dominante ... <b>CONSULTER DEP. TECHNIQUE CISAR</b> . Contacteurs Ac6b + thyristors spéciaux pour condensateurs. Selfs triphasés (filtres anti-harmoniques) avec thermostat de sécurité et renforcés pour résister une THDu du 6%.	
<b>"avec SELFS III anti-HARMONIQUES (<math>\geq</math>3<sup>ème</sup> harmonique)"</b>	<b>01_p.40</b>
Application : correction du f. de puissance dans des installations avec haut contenu harmonique (THDi $\geq$ 10% / THDu $\geq$ 2%) où la troisième harmonique est dominante ... <b>CONSULTER DEP. TECHNIQUE CISAR</b> . Selfs triphasés (filtres anti-harmoniques) avec thermostat de sécurité et renforcés pour résister une THDu du 6%	
<b>"CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE"</b>	<b>01_p.44</b>

## GUIDE POUR CHOISIR CORRECTEMENT UNE BATTERIE DE CONDENSATEURS

sans HARMONIQUES dans l'installation

▶ Batterie automatique de cond.  
"PHICAP\_PHICAP PLUS\_FAST CAP"

avec HARMONIQUES\_niveau modéré  
 $ThdI < 10\%$ ,  $ThdU \leq 2\%$

▶ Batterie automatique de cond.  
"R-CAP"

avec haute contenu HARMONIQUE  
( $ThdI > 10\%$ ) ( $ThdU \leq 6\%$ )

▶ à partir du 5<sup>ème</sup> harmonique ...  
 $p=7\%$  (189 Hz)

▶ à partir du 3<sup>ème</sup> harmonique ...  
 $p=14\%$  (134 Hz)

▶ avec SELFS III anti-HARMONIQUES

en présence de machines à cycles ultra  
rapides  
(élevateurs, machines à soudage, etc.)

▶ avec "THYRISTORS ou MIXTES" (sans  
ou avec selfs triphasées)



# “PHICAP\_400 V”

# “PHICAP\_400 V”

1/4

Détails Techniques\_voir page 01\_p.8



## 400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
CRC-1	2,5	1x2,5	INCLUS	450 x 264 x 150	6,5	PC115000240M	À CONSULTER
	5	1x5			6,5	PC115000540M	
	7,5	1x7,5			6,8	PC115000740M	
	10	1x10			7	PC115001040M	
	12,5	1x12,5			7,3	PC115001240M	
	15	1x15			7,3	PC115001540M	
	20	1x20			7,5	PC115002040M	
	25	1x25			8	PC115002540M	
A-4	2,5	1+1,5	INCLUS	215 x 320 x 140	6,1	PA045000240M	À CONSULTER
	3,5	1+2,5			6,1	PA045000340M	
	4	1+3			6,2	PA045000440M	
	5	1+4			6,3	PA045000540M	
	6,5	1,5+5			6,5	PA045000640M	
	7,5	2,5+5			6,7	PA045000740M	
CRC-2	10	2,5+7,5	INCLUS	450 x 264 x 150	7,2	PC2105001040M	À CONSULTER
	12,5	5+7,5			7,3	PC2105001240M	
	15	5+10			7,5	PC2105001540M	
CRC-3	17,5	5+12,5	INCLUS	500 x 395 x 180	13	PC3105001740M	À CONSULTER
	20	7,5+12,5			13	PC3105002040M	
	22,5	7,5+15			13,1	PC3105002240M	
	25	10+15			13,5	PC3105002540M	
	27,5	7,5+20			14	PC3105002740M	
	30	2x15			14,5	PC3105003040M	

le transform. de courant .../5 Amp. N'EST PAS inclus

installation and entretien : voir Manuel Technique

01\_p.5

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

c/. Coboalto, 110 - 08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona - Spain) - tel. +(34) 933 378 264 - fax +(34) 933 378 169 - cisarbcn@cisar.es - WWW.CISAR.ES - CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.

## “PHICAP\_400 V”

Détails Techniques\_voir page 01\_p.8



## 400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 30	5	1,66+3,33	INCLUS	500 x 395 x 180	13	P115000540M	À CONSULTER
	7,5	2,5+5			13	P115000740M	
	10	2x2,5+5			14	P115001040M	
	12,5	2,5+2x5			14	P115001240M	
	15	3x5			14	P115001540M	
	17,5	2,5+5+10			14	P115001740M	
	20	2x5+10			15	P115002040M	
	22,5	2,5+5+15			15	P115002240M	
	25	5+2x10			15	P115002540M	
	27,5	5+7,5+15			15	P115002740M	
M 50	30	5+10+15	INCLUS	610 x 418 x 258	15,5	P115003040M	À CONSULTER
	35	5+10+20			21	P125003540M	
	37,5	2,5+5+10+20			22	P125003740M	
	40	2x10+20			26	P125004040M	
	45	5+2x10+20			27	P125004540M	
	50	10+2x20			28	P125005040M	

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Interrupcteur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 100	55	5+10+2x20	EN OPTION	710 x 754 x 258	39,5	P135005540*	À CONSULTER
	60	2x10+2x20			40	P135006040*	
	62,5	12,5+2x25			41,5	P135006240*	
	65	5+2x10+2x20			42	P135006540*	
	70	10+3x20			43,5	P135007040*	
	75	5+10+3x20			44	P135007540*	
	80	4x20			44	P135008040*	
	87,5	12,5+3x25			45	P135008740*	
	90	10+4x20			45,5	P135009040*	
	100	10+20+30+40			46	P135010040*	

S interrupteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entrétien : voir Manuel Technique

## "PHICAP\_400 V"

3/4



400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Interrupcteur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 225_01	112,5	12,5+4x25	EN OPTION	1150 x 435 x 260	49	P145011240*	À CONSULTER
	125	2x12,5+2x25+50			53	P145012540*	
	137,5	12,5+5x25			55	P145013740*	
M 225_02	150	2x12,5+25+2x50	EN OPTION	1250 x 640 x 260	58	P145015040*	
	175	25+3x50			61	P145017540*	
S 500_03	200	2x25+3x50	EN OPTION	1660 x 500 x 436	112	P155020040*	
	225	25+4x50			114	P155022540*	
	250	2x25+4x50			118	P155025040*	
	275	25+5x50			120	P155027540*	
	300	2x25+5x50			121	P155030040*	
S 600	325	25+6x50	EN OPTION	1660 x 600 x 480	172	P165032540*	
	350	2x25+6x50			178	P165035040*	
	375	25+7x50			185	P165037540*	
	400	2x25+7x50			190	P165040040*	
	425	25+8x50			192	P165042540*	
	450	2x25+8x50			198	P165045040*	
S 800_01	425	25+8x50	EN OPTION	2070 x 800 x 600	216	P185042540*	
	450	2x25+8x50			218	P185045040*	
	475	25+9x50			219	P185047540*	
	500	2x25+9x50			221	P185050040*	
	525	25+10x50			224	P185052540*	
	550	2x25+10x50			228	P185055040*	
	575	25+11x50			231	P185057540*	
	600	12x50			236	P185060040*	
S 800_02	650	50+6x100	EN OPTION	2070 x 1600 x 600	408	P185065040*	
	700	2x50+6x100			411	P185070040*	
	750	50+7x100			418	P185075040*	
	800	2x50+7x100			425	P185080040*	
	850	50+8x100			432	P185085040*	
	900	2x50+8x100			460	P185090040*	
	950	50+9x100			468	P185095040*	
	1000	2x50+9x100			501	P185100040*	
	1050	50+10x100			525	P185105040*	
	1100	2x50+10x100			551	P185110040*	
	1200	12x100			601	P185120040*	

batteries de plus de 600 KVAR : avec deux ou plusieurs armoires ("mître/esclave"), chaqu'un avec une entrée de câbles

S	interrupcteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entrétien : voir Manuel Technique

01\_p.7

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

**"PHICAP\_400 V"****DÉTAILS TECHNIQUES**

Tension de service : 400 Vac (50/60 Hz)

**CONDENSATEURS**

- "CRM" / "CRT" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

**CONTACTEURS**

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- résistances pour extracourant d'appel
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

**PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES**

- disjoncteur IV\_10 kA pour CRC-1 / CRC-2 / CRC-3 / A-4 / M30 / M50
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c\_circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directs

**PROTECTIONS en OPTION**

- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

**RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE**

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- port TTL-RS232, re-programmable

**RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE "DCRM2"**

- dans le CRC-1 / CRC-2 / CRC-3 / A-4
- leds de signalisation

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le bas en "S 800" et "S 800\_2"
- oeillet et/ou plaque coulissante s/armoire
- montage en verticale
- montage\_mur : "M30", "M50", "M100", "M225"
- montage au sol: S500\_03, S600, S800\_01, S800\_02
- une entrée de câbles pour chaque armoire
- ventilation forcée à partir de 325 KVAR

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES**

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C / +35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 4000 m. s.n.m.

**CONFORMITÉ aux NORMES**

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2





# “PHICAP PLUS\_440 V”

## “PHICAP PLUS\_440 V”

Détails Techniques\_voir page 01\_p.12



## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 30	5	4,15	1,66+3,33	INCLUS	500 x 395 x 180	13,5	P115000544M	À CONSULTER
	7,5	6,23	2,5+5			13,5	P115000744M	
	10	8,30	2x2,5+5			14,5	P115001044M	
	12,5	10,38	2,5+2x5			14,5	P115001244M	
	15	12,5	3x5			14,5	P115001544M	
	17,5	14,53	2,5+5+10			15	P115001744M	
	20	16,60	2x5+10			15	P115002044M	
	22,5	18,68	2,5+5+15			15,5	P115002244M	
	25	20,75	5+2x10			15,5	P115002544M	
	27,5	22,83	5+7,5+15			16	P115002744M	
M 50	30	25	5+10+15	INCLUS	610 x 418 x 258	16	P115003044M	À CONSULTER
	35	29	5+10+20			21,5	P125003544M	
	37,5	31,25	2,5+5+10+20			21,5	P125003744M	
	40	33,25	2x10+20			22,5	P125004044M	
	45	37,35	5+2x10+20			26	P125004544M	
	50	41,5	10+2x20			28	P125005044M	

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Interrupteur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
M 100	55	45	5+10+2x20	EN OPTION	710 x 754 x 258	40,5	P135005544*	À CONSULTER	À CONSULTER
	60	50	3x20			41	P135006044*		
	65	54	5+3x20			42	P135006544*		
	70	58	10+3x20			42	P135007044*		
	75	62	5+10+3x20			45	P135007544*		
	80	64	4x20			46,5	P135008044*		
	90	74	10+4x20			46,5	P135009044*		
	100	83	2x10+2x20+40			47	P135010044*		
M 225_01	105	87,5	15+3x30	EN OPTION	1150 x 435 x 260	52	P145010544*	À CONSULTER	À CONSULTER
	120	100	4x30			52,5	P145012044*		
	135	112,5	15+4x30			56	P145013544*		
	150	125	5x30			56,5	P145015044*		

S interrupteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

## "PHICAP PLUS 440 V"

2/3



440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Interrupcteur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
M 225_02	165	137,5	15+30+2x60	EN OPTION	1250 x 640 x 260	58	P145016544*	À CONSULTER	À CONSULTER
	180	150	2x30+2x60			59	P145018044*		
	210	175	30+3x60			60,5	P145021044*		
	225	187,5	15+30+3x60			61	P145022544*		
S 500_03	240	200	2x30+3x60	EN OPTION	1660 x 500 x 436	114	P155024044*		
	255	212,5	15+2x30+3x60			116	P155025544*		
	270	225	30+4x60			117	P155027044*		
	285	237,5	15+30+4x60			118	P155028544*		
	300	250	2x30+4x60			127	P155030044*		
	315	262,5	15+2x30+4x60			140	P155031544*		
	330	275	30+5x60			156	P155033044*		
	345	287,5	15+30+5x60			159	P155034544*		
	360	300	2x30+5x60			164	P155036044*		
	390	325	30+6x60			166	P155039044*		
	420	350	7x60			168	P155042044*		
	S 600	450	375			30+7x60	EN OPTION	1660 x 600 x 480	189
480		400	8x60	194	P165048044*				
510		425	30+8x60	198	P165051044*				
540		450	2x30+8x60	199	P165054044*				
S 800_01	570	475	30+9x60	EN OPTION	2070 x 800 x 600	220	P185057044*		
	600	500	10x60			224	P185060044*		
	630	525	30+10x60			226	P185063044*		
	660	550	2x30+10x60			228	P185066044*		
	690	575	30+11x60			230	P185069044*		
	720	600	2x30+11x60			236	P185072044*		
S 800_02	780	650	60+6x120	EN OPTION	2070 x 1600 x 600	410	P185078044*		
	810	675	30+3x60+5x120			414	P185081044*		
	840	700	2x60+6x120			416	P185084044*		
	870	725	30+2x60+6x120			420	P185087044*		
	900	750	60+7x120			450	P185090044*		
	960	800	2x60+7x120			472	P185096044*		
	1020	850	60+8x120			501	P185102044*		
	1080	900	2x60+8x120			530	P185108044*		
	1140	950	60+9x120			580	P185114044*		
	1200	1000	2x60+9x120			618	P185120044*		
	1320	1100	2x60+10x120			621	P185132044*		
	1440	1200	12x120			628	P185144044*		

batteries de plus de 720 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires ("maître/esclave"), chaqu'un avec une entrée de câbles

S	interrupcteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entrétien : voir Manuel Technique

01\_p.11

**CISAR**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

## “PHICAP PLUS\_440 V”

### DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 440 Vac (50/60 Hz)

#### CONDENSATEURS

- “CRM” / “CRT” (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

#### CONTACTEURS

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- résistances pour extracourant d'appel
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

#### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- disjoncteur IV\_10 kA pour “M30” et “M50”
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c\_circuit puissance
- fusibles “apc” pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directs

#### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+rélais diff.+transf. Un/230 V

#### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- port TTL-RS232
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

#### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le bas en “S 800” et “S 800\_2”
- oeillet et/ou plaque coulissante s/armoire
- montage en verticale
- montage\_mur : “M30”, “M50”, “M100”, “M225”
- montage\_au sol : S500\_03, S600, S800\_01, S800\_02
- une entrée de câbles pour chaque armoire
- ventilation forcée à partir de 325 KVAR

#### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C / +35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 4000 m. s.n.m.

#### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



# “FAST CAP\_400 V”

01\_p.13

**CISAR**<sup>®</sup>

■ ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

## “FAST CAP\_400 V”

Pour des installations avec fluctuation rapide de charges (environ 5 sec.)

Excellent distribution des gradins (kvar)

Rapide modulation des gradins (kvar)

Détails Techniques\_voir page 01\_p.15



## 400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
FAST CAP_01	5,5	0,5+1+1,5+2,5	INCLUS	500 x 395 x 180	13,5	F115000540M	À CONSULTER
	8	0,5+1+1,5+5			13,5	F115000840M	
	9	0,5+1+2,5+5			14	F115000940M	
	12,5	1+1,5+2x2,5+5			14,5	F115001240M	
	15	1+1,5+2,5+2x5			14,5	F115001540M	
	17,5	1+1,5+5+10			15	F115001740M	
	19	1,5+2,5+5+10			15,5	F115001940M	
	24	1,5+2,5+5+15			15,5	F115002440M	
	27,5	2,5+5+2x10			16	F115002740M	
FAST CAP_02	29	1,5+2,5+5+2x10	INCLUS	610 x 418 x 258	16	F115002940M	À CONSULTER
	34	1,5+2,5+5+10+15			21,5	F125003440M	
	39	1,5+2,5+5+10+20			21,5	F125003940M	
	41,5	1,5+2,5+7,5+10+20			22	F125004140M	
	47,5	2,5+5+2x10+20			22,5	F125004740M	
	52,5	2,5+5+10+15+20		24	F125005240M		

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
FAST CAP_03	57,5	2,5+5+10+2x20	INCLUS	710 x 754 x 258	41	F135005740A	À CONSULTER
	60	2x2,5+5+10+2x20			41,5	F135006040A	
	62,5	2,5+2x5+10+2x20			42	F135006240A	
	67,5	2,5+5+2x10+2x20			43	F135006740A	
	70	2x2,5+5+2x10+2x20			43,5	F135007040A	
	72,5	2,5+5+10+15+2x20			46	F135007240A	
	77,5	2,5+5+10+3x20			46,5	F135007740A	
	80	2x2,5+5+10+3x20			57,5	F135008040A	
	85	2,5+5+7,5+10+3x20			58	F135008540A	
	87,5	2,5+5+2x10+3x20			58	F135008740A	
	92,5	2,5+5+10+15+3x20			58,5	F135009240A	
97,5	2,5+5+10+4x20	59	F135009740A				

FASTCAP\_03 ..... transf. auxiliar Un/230 Vac incluido

aux. transf. Un/230 Vac included

transf. auxiliar Un/230 Vac inclus

**“FAST CAP\_400 V”**

2/2

**DÉTAILS TECHNIQUES**

Tension de service : 400 Vac (50/60 Hz)

**CONDENSATEURS**

- “CRM” / “CRT” (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

**CONTACTEURS**

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- résistances pour extracourant d'appel
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

**PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES**

- disjoncteur IV\_10 kA pour “FAST CAP\_1” / “FAST CAP\_2”
- disjoncteur III\_25 kA : “FAST CAP\_3”
- fusibles “apc” pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directs

**PROTECTIONS en OPTION**

- relais différentiel

**RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE\_ réponse rapide**

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- port TTL-RS232
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut avec oeillet
- montage en verticale sur mur
- ventilation naturel

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES**

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C /+35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

**CONFORMITÉ aux NORMES**

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



*Il est recommandé de réaliser d'abord une mesure électrique d'harmoniques pour examiner la convenance d'installer condensateurs avec selfs triphasées.*

01\_p.15

**CISAR®**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

# “R-CAP\_400 V”



# “R-CAP\_400 V”

1/3

Pour des installations avec un modéré contenu harmonique

THDI ≤ 10% / THDU ≤ 2%

Détails Techniques\_voir page 01\_p.19



## 400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	escalones steps gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 30	5,5	0,5+1+1,5+2,5	INCLUS	500 x 395 x 180	13,5	R115000540M	À CONSULTER
	8	0,5+1+1,5+5			14	R115000840M	
	9	0,5+1+2,5+5			14,5	R115000940M	
M 50	12,5	1+1,5+2x2,5+5		610 x 418 x 258	22	R125001240M	
	15	1+1,5+2,5+2x5			22,5	R125001540M	
	17,5	1+1,5+5+10			23	R125001740M	
	19	1,5+2,5+5+10			23,5	R125001940M	

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 100	24	1,5+2,5+5+15	INCLUS	710 x 754 x 258	40	R135002440S	À CONSULTER
	27,5	2,5+5+2x10			40,5	R135002740S	
	29	1,5+2,5+5+2x10			41	R135002940S	
	34	1,5+2,5+5+10+15			41,5	R135003440S	
	39	1,5+2,5+5+10+20			42	R135003940S	
	41,5	1,5+2,5+7,5+10+20			43	R135004140S	
	47,5	2,5+5+2x10+20			44	R135004740S	
	52,5	2,5+5+10+15+20			45	R135005240S	

sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

01\_p.17

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

## “R-CAP\_400 V”

Pour des installations avec un modéré contenu harmonique

THDI ≤ 10% / THDU ≤ 2%

Détails Techniques\_voir page 01\_p.19



## 400 V

type	KVar/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
S 500_02	57,5	2,5+5+10+2x20	INCLUS	1360 x 500 x 436	122	R155005740S	À CONSULTER
	65	5+2x10+2x20			123	R155006540S	
	75	5+10+3x20			124	R155007540S	
	80	2x10+3x20			124	R155008040S	
	90	10+4x20			125	R155009040S	
100	10+20+30+40	132			R155010040S		
S 500_03	110	10+3x20+40		1660 x 500 x 436	133	R155011040S	
	120	2x10+3x20+40			135	R155012040S	
	140	20+3x40			220	R185014040S	
S 800_01	160	2x20+3x40		2070 x 800 x 600	224	R185016040S	
	180	20+4x40			228	R185018040S	
	200	2x20+4x40			232	R185020040S	
	220	120+5x40			236	R185022040S	
	240	2x20+5x40			240	R185024040S	
	260	20+6x40			244	R185026040S	
	280	2x20+6x40	247		R185028040S		
	300	20+7x40	251		R185030040S		

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. N'EST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

01\_p.18

**CISAR**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. - c/. Cobalto, 110 - 08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona - Spain) - tel. +(34) 933 378 264 - fax +(34) 933 378 169 - cisarbcn@cisar.es - WWW.CISAR.ES

## “R-CAP\_400 V”

3/3

### DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 400 Vac (50/60 Hz)

#### CONDENSATEURS

- “CRM et CRT\_renforcés” (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

#### CONTACTEURS

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- résistances pour extracourant d'appel
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

#### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- disjoncteur IV\_10 kA pour “M30 et “M50”
- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c.circuit puissance
- fusibles “apc” pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directes

#### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+rélais diff.+transf. Un/230 V

#### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- port TTL-RS232
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

#### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 120 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 140 kvar
- montage en verticale sur mur jusqu'à 52,5 kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 57,5 kvar
- ventilation forcée à partir de 140 kvar
- une entrée de câbles pour chaque armoire

#### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C /+35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

#### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



# "PHICAP\_230 V"

## "PHICAP\_230 V"

1/3

Détails Techniques\_voir page 01\_p.23



## 230 V (III)

type	KVAr/230 V (50 Hz)	gradins	Disjoncteur automatique	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 30	7,5	2,5+5	INCLUS	500 x 395 x 180	13,5	P115000720M	À CONSULTER
	10	2x2,5+5			14	P115001020M	
	12,5	2,5+2x5			14,5	P115001220M	
	15	3x5			15	P115001520M	
M 50	20	4x5		610 x 418 x 258	19	P125002020M	
	25	5+2x10			22	P125002520M	

type	KVAr/230V (50Hz)	gradins	Interrupcteur(*)	dimens.(mm) HxAxP	kg	code	Prix.	Prix_supplément.(S)
M100	30	5+10+15	EN OPTION	710x754x258	36	P135003020*	À CONSULTER	À CONSULTER
	35	5+10+20			36	P135003520*		
	40	4x10			38	P135004020*		
	45	5+2x10+20			40	P135004520*		
	50	10+2x20			41	P135005020*		
M225_01	55	5+10+2x20		1150x435x260	48	P145005520*		
	60	2x10+2x20			53	P145006020*		
	65	10+15+2x20			59	P145006520*		
	70	10+3x20			61	P145007020*		
M225_02	80	4x20		1250x640x260	63	P145008020*		
	90	10+4x20			65	P145009020*		

S	interrupcteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entréien : voir Manuel Technique

01\_p.21

**CISAR®**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

## “PHICAP\_230 V”

Détails Techniques\_voir page 01\_p.23



## 230 V (III)

type	KVAr/230 V (50 Hz)	gradins	Interrupteur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
S 500_03	100	2x10+4x20	EN OPTION	1660x 500 x 436	111	P155010020*	À CONSULTER	À CONSULTER
	110	10+5x20			114	P155011020*		
	120	2x10+5x20			116	P155012020*		
	130	10+6x20			118	P155013020*		
	140	2x10+6x20			124	P155014020*		
S 600	150	10+7x20		1660 x 600 x 480	158	P165015020*		
	160	2x10+7x20			162	P165016020*		
	165	15+5x30			167	P165016520*		
	170	10+8x20			177	P165017020*		
	180	2x10+8x20			181	P165018020*		
S 800_01	195	15+6x30		2070 x 800 x 600	226	P185019520*		
	210	7x30			228	P185021020*		
	225	15+7x30			236	P185022520*		
	240	8x30			241	P185024020*		
	270	2x15+2x30+3x60			243	P185027020*		
	285	15+30+4x60			245	P185028520*		
	300	2x30+4x60			250	P185030020*		
	330	30+5x60			256	P185033020*		
	360	2x30+5x60			260	P185036020*		

opciones bajo demanda / on request / sur demande

A	disjoncteur automatique
AD	idisjoncteur automatique + relais différentiel

le transform. de courant .../5 Amp. N'EST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

# “PHICAP\_230 V”

3/3

## DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 230 Vac (50/60 Hz)

### CONDENSATEURS

- “CRM” / “CRT” (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

### CONTACTEURS

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- résistances pour extracourant d'appel
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- disjoncteur III\_10 pour kA jusqu'à 25 kvar
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c. circuit puissance
- fusibles “apc” pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directs

### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur sectionneur
- interrupteur automatique
- int. automatique+rélais différentiel

### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- port TTL-RS232
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 180 kvar
- entrée câbles par le pas à partir de 195 kvar
- œillet et/ou plaque coulissante s/armoire
- montage en verticale
- montage sur mur jusqu'à 90 kvar
- montage au sol à partir de 100 kvar
- une entrée de câbles pour chaque armoire
- ventilation forcée à partir de 195 KVAR

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C /+35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 4000 m. s.n.m.

### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



*Il est recommandé de réaliser d'abord une mesure électrique d'harmoniques pour examiner la convenance d'installer condensateurs avec selfs triphasées.*

01\_p.23

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

“AVEC CONTACTEURS STATIQUES THYRISTORS)”



## “AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS)”

1/3

Pour installations avec machines à cycles extra rapides (élevateurs, machines à soudage, ponts roulants, transf. du caoutchouc, éner. renouvelables, etc.)

Détails Techniques\_voir page 01\_p.27



### 400 V

type	KVar/400 V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
M 100	12,5	2x6,25	INCLUS	710 x 754 x 258	51	T135001240S	SUR DEMANDE
	18,75	6,25+12,5			58	T135001840S	
	25	2x6,25+12,5			60	T135002540S	
S 500_01	37,5	6,25+12,5+18,75		970 x 500 x 436	79	T155003740S	
	43,75	6,25+12,5+25			83	T155004340S	
S 500_02	50	2x12,5+25		1360 x 500 x 436	88	T155005040S	
	62,5	12,5+2x25			91	T155006240S	
S 500_03	75	2x12,5+2x25		1660 x 500 x 436	114	T155007540S	
	87,5	12,5+3x25			118	T155008740S	
S 600	100	2x12,5+3x25		1660 x 600 x 480	143	T165010040S	
	112,5	12,5+2x25+50			146	T165011240S	
	125	25+2x50			151	T165012540S	
	150	2x25+2x50			158	T165015040S	

sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entréien : voir Manuel Technique

01\_p.25

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

## “AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS)”

Pour installations avec machines à cycles extra rapides (élevateurs, machines à soudage, ponts roulants, transf. du caoutchouc, éner. renouvelables, etc.)



S 800\_01



S 800\_02

### 400 V

type	KVAr/400 V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
S 800_01	175	25+3x50	INCLUS	2070 x 800 x 600	216	T185017540S	
	200	2x25+3x50			217	T185020040S	
	225	25+4x50			218	T185022540S	
	250	2x25+4x50			218	T185025040S	
	275	25+5x50			219	T185027540S	
	300	2x25+5x50			220	T185030040S	
	325	25+6x50			222	T185032540S	
	350	2x25+6x50			223	T185035040S	
	375	25+7x50			228	T185037540S	
	400	2x25+7x50			230	T185040040S	
	425	25+8x50			235	T185042540S	
	450	2x25+8x50			235	T185045040S	
	475	25+9x50			236	T185047540S	
	500	10x50			236	T185050040S	
S 800_02	525	25+10x50	INCLUS	2070 x 1600 x 600	391	T185052540S	SUR DEMANDE
	550	2x25+10x50			394	T185055040S	
	600	12x50			397	T185060040S	
	625	25+2x50+5x100			400	T185062540S	
	650	50+6x100			403	T185065040S	
	675	25+50+6x100			406	T185067540S	
	700	2x50+6x100			410	T185070040S	
	725	25+2x50+6x100			414	T185072540S	
	750	50+7x100			418	T185075040S	
	775	25+50+7x100			421	T185077540S	
	800	2x50+7x100			424	T185080040S	
	825	25+2x50+7x100			428	T185082540S	
	850	50+8x100			431	T185085040S	
	875	25+50+8x100			436	T185087540S	
	900	2x50+8x100			442	T185090040S	
	925	25+2x50+8x100			446	T185092540S	
	950	50+9x100			452	T185095040S	
	975	25+50+9x100			460	T185097540S	
	1000	2x50+9x100			486	T185100040S	

batteries de plus de 500 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires (‘maître/esclave’), chacun avec une entrée de câbles

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

## “AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS)”

3/3

### DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 400 Vac (50/60 Hz)

#### CONDENSATEURS

- "RDC" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

#### CONTACTEURS

- contacteurs statiques (THYRISTORS)
- réponse en millisecondes

#### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c.circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directs

#### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

#### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE "réponse rapide"

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

#### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 150 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 175 kvar
- montage en verticale sur mur jusqu'à 43,75kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 50 kvar
- ventilation forcée

#### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. : -5°C /+35°C
- temp. max. pendant 24 h. : 40°C
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

#### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



“AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$  HARMONIQUE)”

# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)” 1/3

Pour des installations électriques avec haut contenu harmonique

ThdI > 10% ThdU ≤ 6%

➔  $p=7\%$

Détails Techniques\_voir pag01\_p.31



## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
S 500_01	17,4	14,5	2,4+2x7,5	EN OPTION	970 x 500 x 436	81	5FC155301744*	À CONSULTER	À CONSULTER
	24,9	20,75	2,4+7,5+15			83	5FC155302444*		
S 500_02	37,5	31,25	7,5+2x15		1360 x 500 x 436	115	5FC155303744*		
	52,5	43,75	7,5+15+30			124	5FC155305244*		
	60	50	2x15+30			124	5FC155306044*		
	75	62,5	15+2x30			135	5FC155307544*		
S 500_03	90	75	3x30		1660 x 500 x 436	140	5FC155309044*		
	105	87,5	15+3x30			146	5FC155310544*		
	120	100	2x15+30+60			175	5FC165312044*		
S 600	135	112,5	15+2x30+60		1660 x 600 x 480	187	5FC165313544*		
	150	125	30+2x60			192	5FC165315044*		
	180	150	2x30+2x60			202	5FC165318044*		

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz ( $p=7\%$ )

S	interrupteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

01\_p.29

**CISAR**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)”

Pour des installations électriques avec haut contenu harmonique ils évitent amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz ( $p=7\%$ )

ThdI > 10% ThdU ≤ 6% → p=7%

Détails Techniques\_voir pag01\_p.31

## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur (*)	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
S 800_01	210	175	30+3x60	EN OPTION	2070 x 800 x 600	242	5FC185321044*	À CONSULTER	À CONSULTER
	240	200	2x30+3x60			266	5FC185324044*		
	270	225	30+4x60			290	5FC185327044*		
	300	250	2x30+4x60			360	5FC185330044*		
	330	275	30+5x60			383	5FC185333044*		
	360	300	2x30+5x60			390	5FC185336044*		
	390	325	30+6x60			392	5FC185339044*		
	420	350	2x30+6x60			395	5FC185342044*		
	450	375	30+7x60			415	5FC185345044*		
	480	400	2x30+7x60			420	5FC185348044*		
	510	425	30+8x60			453	5FC185351044*		
	540	450	2x30+8x60			492	5FC185354044*		
	570	475	30+9x60			508	5FC185357044*		
	600	500	10x60			535	5FC185360044*		
S 800_02	630	525	30+10x60	EN OPTION	2070 x 1600 x 600	695	5FC185363044*	À CONSULTER	À CONSULTER
	660	550	2x30+10x60			720	5FC185366044*		
	690	575	30+11x60			731	5FC185369044*		
	720	600	12x60			740	5FC185372044*		
	750	625	30+2x60+5x120			760	5FC185375044*		
	780	650	60+6x120			786	5FC185378044*		
	810	675	30+60+6x120			805	5FC185381044*		
	840	700	2x30+60+6x120			820	5FC185384044*		
	870	725	30+2x60+6x120			832	5FC185387044*		
	900	750	60+7x120			846	5FC185390044*		
	930	775	30+60+7x120			851	5FC185393044*		
	960	800	2x60+7x120			858	5FC185396044*		
	990	825	30+2x60+7x120			860	5FC185399044*		
	1020	850	60+8x120			868	5FC185402044*		
	1050	875	30+60+8x120			875	5FC185405044*		
	1080	900	2x60+8x120			890	5FC185408044*		
	1110	925	30+2x60+8x120			910	5FC185411044*		
	1140	950	60+9x120			925	5FC185414044*		
1170	975	30+60+9x120	945	5FC185417044*					
1200	1000	2x60+9x120	960	5FC185420044*					



S 800\_01



S 800\_02

batteries de plus de 600 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires ("maître/esclave"), chacun avec une entrée de câbles

S	interrupteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entrétien : voir Manuel Technique

# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)” 3/3

## DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 440 V ac (50/60 Hz)

### CONDENSATEURS

- "RDC\_renforcés à 480 V" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

### CONTACTEURS

- spéciaux\_categorie Ac6b
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

### SELFS III ANTI HARMONIQUES

- $\text{ThdU} \leq 6\%$ ,  $\text{ThdI} > 10\%$ ,  $p=7\%$  (189 Hz)
- thermostat de température

### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- fusibles NH00\_120 kA a.p.c\_circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliaires
- thermostat de securité
- protection contre contacts directes

### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 180 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 210 kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 50 kvar
- ventilation forcée

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. :  $-5^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$
- temp. max. pendant 24 h. :  $40^{\circ}\text{C}$
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



“AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS) + SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$  HARM.)”



## “AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS) + SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARM.)” 1/3

Pour des installations avec machines à cycles extra rapides (élevateurs, soudage, pont roulants, transf. du caoutchouc, énerg. renouvelables, etc.)

ThdI > 10% ThdU ≤ 6% p=7% (\* )

Détails Techniques\_voir page 01\_p.35



### 440 V

type	KVar/440V (50 Hz)	KVar/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	código	Prix.
S 500_01	17,4	14,5	2,4+2x7,5	INCLUS	970 x 500 x 436	81	5FT155301744S	À CONSULTER
	24,9	20,75	2,4+7,5+15			83	5FT155302444S	
S 500_02	37,5	31,25	7,5+2x15		1360 x 500 x 436	114	5FT155303744S	
	52,5	43,75	7,5+15+30			115	5FT155305244S	
	60	50	2x15+30			121	5FT155306044S	
S 500_03	75	62,5	15+2x30		1660 x 500 x 436	135	5FT155307544S	
	90	75	3x30			140	5FT155309044S	
	105	87,5	15+3x30			146	5FT155310544S	
S 600	120	100	2x15+30+60		1660 x 600 x 480	175	5FT165312044S	
	135	112,5	15+2x30+60			187	5FT165313544S	
	150	125	30+2x60			192	5FT165315044S	
	180	150	2x30+2x60			202	5FT165318044S	

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz ( p=7% )

sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entréien : voir Manuel Technique

01\_p.33

# CISAR®

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

Pour des installations avec harmoniques et machines à cycles extra rapides (élevateurs, soudage, pont roulants, ...)

ThdI > 10% ThdU  $\leq$  6% p=7% ( \* )

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz

Détails Techniques\_voir page 01\_p.35



## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	código	Prix.
S 800_01	210	175	30+3x60	INCLUS	2070 x 800 x 600	242	5FT185321044S	A CONSULTER
	240	200	2x30+3x60			266	5FT185324044S	
	270	225	30+4x60			290	5FT185327044S	
	300	250	2x30+4x60			360	5FT185330044S	
	330	275	30+5x60			383	5FT185333044S	
	360	300	2x30+5x60			390	5FT185336044S	
	390	325	30+6x60			392	5FT185339044S	
	420	350	2x30+6x60			395	5FT185342044S	
	450	375	30+7x60			415	5FT185345044S	
	480	400	2x30+7x60			420	5FT185348044S	
	510	425	30+8x60			453	5FT185351044S	
	540	450	2x30+8x60			492	5FT185354044S	
	570	475	30+9x60			508	5FT185357044S	
	600	500	10x60			535	5FT185360044S	
S 800_02	630	525	30+10x60	INCLUS	2070 x 1600 x 600	695	5FT185363044S	A CONSULTER
	660	550	2x30+10x60			720	5FT185366044S	
	690	575	30+6x60			731	5FT185369044S	
	720	600	12x60			740	5FT185372044S	
	750	625	30+2x60+5x120			760	5FT185375044S	
	780	650	60+6x120			786	5FT185378044S	
	810	675	30+60+6x120			805	5FT185381044S	
	840	700	2x30+60+6x120			820	5FT185384044S	
	870	725	30+2x60+6x120			832	5FT185387044S	
	900	750	60+7x120			840	5FT185390044S	
	930	775	30+60+7x120			861	5FT185393044S	
	960	800	2x60+7x120			864	5FT185396044S	
	990	825	30+2x60+7x120			863	5FT185399044S	
	1020	850	60+8x120			868	5FT185402044S	
	1050	875	30+60+8x120			875	5FT185405044S	
	1080	900	2x60+8x120			890	5FT185408044S	
	1110	925	30+2x60+8x120			910	5FT185411044S	
	1140	950	60+9x120			925	5FT185414044S	
1170	975	30+60+9x120	942	5FT185417044S				
1200	1000	2x60+9x120	960	5FT185420044S				

batteries de plus de 600 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires ("mître/esclave"), chaqu'un avec une entrée de câbles

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entréien : voir Manuel Technique

## “AVEC CONTACTEURS STATIQUES (THYRISTORS) + SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARM.)” 3/3

### DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 440 V ac (50/60 Hz)

#### CONDENSATEURS

- "RDC\_renforcés à 480 V" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

#### CONTACTEURS

- contacteurs statyques (THYRISTORS)
- on/off en millisecondes

#### SELFS III ANTI HARMONIQUES

- $\text{ThdU} \leq 6\%$   $\text{ThdI} > 10\%$   $p=7\%$  (189 Hz)
- thermostat de température

#### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c.circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliares
- thermostat de securité
- protection contre contacts directes

#### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

#### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE "réponse rapide"

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

#### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES


- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 180 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 210 kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 50 kvar
- ventilation forcée

#### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. :  $-5^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$
- temp. max. pendant 24 h. :  $40^{\circ}\text{C}$
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

#### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



“MIXTES (CONTACTEURS + THYRISTORS) AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$  HARM.)”

## “MIXTES (CONTACTEURS + THYRISTORS) AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARM.)” 1/3

Pour des installations avec contenu harmonique et machines à cycles extra rapides (élevateurs, soudage, pont roulants, ...)

$\text{ThdI} > 10\% \text{ ThdU} \leq 6\% \text{ p}=7\%$  ( \* )

Détails Techniques\_voir page 01\_p.39



### 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
S 500_01	17,4	14,5	2,4t+7,5t+7,5c	INCLUS	970 x 500 x 436	81	5FM155301744S	SUR DEMANDE
	24,9	20,75	2,4t+7,5t+15c			83	5FM155302444S	
S 500_02	37,5	31,25	7,5t+15t+15c		1360 x 500 x 436	115	5FM155303744S	
	52,5	43,6	7,5t+15t+30c			118	5FM155305244S	
	60	50	2x15t+30c			121	5FM155306044S	
S 500_03	75	62,5	15t+30t+30c		1660 x 500 x 436	135	5FM155307544S	
	90	75	2x30t+30c			140	5FM155309044S	
	105	87	15t+30t+2x30c			146	5FM155310544S	
S 600	120	100	2x15t+30c+60c		1660 x 600 x 480	175	5FM165312044S	
	135	112,5	15t+30t+30c+60c			187	5FM165313544S	
	150	125	30t+60t+60c			192	5FM165315044S	
	180	150	2x30t+2x60c			201	5FM165318044S	

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz ( $\text{p}=7\%$ )

sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. N'EST PAS inclus  
installation and entretien : voir Manuel Technique

01\_p.37

**CISAR**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DEPUIS 1979

## “MIXTES (CONTACTEURS + THYRISTORS) AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$ HARM.)” 2/3

Pour des installations avec harmoniques et machines à cycles extra rapides (élevateurs, soudage, pont roulants, ...)

$\text{ThdI} > 10\%$   $\text{ThdU} \leq 6\%$   $p=7\%$  ( \* )

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 189 Hz

Détails Techniques\_voir page 01\_p.39

### 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur	dimens. (mm) H x A x P	kg	code	Prix.
S 800_01	210	175	30t+60t+60t+60c	INCLUS	2070 x 800 x 600	242	5FM185321044S	
	240	200	2x30t+60t+2x60c			266	5FM185324044S	
	270	225	30t+2x60t+2x60c			290	5FM185327044S	
	300	250	2x30t+60t+3x60c			360	5FM185330044S	
	330	275	30t+2x60t+3x60c			383	5FM185333044S	
	360	300	2x30t+60t+4x60c			390	5FM185336044S	
	390	325	30t+2x60t+4x60c			392	5FM185339044S	
	420	350	2x30t+60t+5x60c			395	5FM185342044S	
	450	375	30t+2x60t+5x60c			415	5FM185345044S	
	480	400	2x30t+60t+6x60c			420	5FM185348044S	
	510	425	30t+2x60t+6x60c			453	5FM185351044S	
	540	450	2x30t+60t+7x60c			492	5FM185354044S	
	570	475	30t+2x60t+7x60c			508	5FM185357044S	
	600	500	3x60t+7x60c			535	5FM185360044S	
	S 800_02	630	525			30t+2x60t+8x60c	INCLUS	
660		550	2x30t+60t+9x60c	720	5FM185366044S			
690		575	30t+2x60t+9x60c	731	5FM185369044S			
720		600	3x60t+9x60c	740	5FM185372044S			
750		625	30t+2x60t+120t+4x120c	760	5FM185375044S			
780		650	60t+2x120t+4x120c	786	5FM185378044S			
810		675	30t+60t+120t+5x120c	805	5FM185381044S			
840		700	2x60t+120t+5x120c	820	5FM185384044S			
870		725	30t+2x60t+6x120c	832	5FM185387044S			
900		750	60t+2x120t+5x120c	840	5FM185390044S			
930		775	30t+60t+120t+6x120c	851	5FM185393044S			
960		800	2x60t+120t+6x120c	858	5FM185396044S			
990		825	30t+2x60t+7x120c	860	5FM185399044S			
1020		850	60t+2x120t+6x120c	868	5FM185402044S			
1050		875	30t+60t+120t+7x120c	875	5FM185405044S			
1080		900	2x60t+120t+7x120c	890	5FM185408044S			
1110		925	30t+2x60t+8x120c	910	5FM185411044S			
1140		950	60t+2x120t+7x120c	925	5FM185414044S			
1170	975	30t+60t+120t+8x120c	945	5FM185417044S				
1200	1000	2x60t+120t+8x120c	960	5FM185420044S				



SUR DEMANDE



batteries de plus de 600 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires ("mître/esclave"), chaqu'un avec une entrée de câbles

sur demande

A disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac

AD disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entréien : voir Manuel Technique

**“MIXTES (CONTACTEURS + THYRISTORS) AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 5^{\text{ÈME}}$  HARM.)” 3/3****DÉTAILS TECHNIQUES**

Tension de service : 440 V ac (50/60 Hz)

**CONDENSATEURS**

- "RDC\_renforcés à 480 V" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

**CONTACTEURS**

- contacteurs Ac6b + Thyristeurs
- tension auxiliaire : 230 Vac

**SELFS III ANTI HARMONIQUES**

- $\text{Thd} \leq 6\%$   $\text{Thd} > 10\%$   $p = 7\%$  (189 Hz)
- thermostat de température

**PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES**

- interrupteur sectionneur+transf. Un/230 V
- fusibles NH00\_120 kA a.p.c\_circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliaires
- thermostat de sécurité
- protection contre contacts directes

**PROTECTIONS en OPTION**

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

**RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE "mixte"**

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- re-programmable, pour toute séquence KVAR
- reste détails sur fiche technique

**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES**

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 180 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 210 kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 50 kvar
- ventilation forcée

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES**

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. :  $-5^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$
- temp. max. pendant 24 h. :  $40^{\circ}\text{C}$
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

**CONFORMITÉ aux NORMES**

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



“AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 3^{\text{ÈME}}$  HARMONIQUE)”



# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 3^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)” 1/3

Pour des installations électriques avec haut contenu harmonique

ThdI > 10% ThdU ≤ 6%

➔ p=14%

Détails Techniques\_voir page 01\_p.43



## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur (*)	dimens. (mm) H x A x P	code	Prix.	Prix_supplément. (S)
S 500_01	14,73	13	2x3,74+7,25	EN OPTION	970 x 500 x 436	3FC155301444*	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
	26,24	22	3,74+7,5+15			3FC155302644*		
S 500_02	30	25	2x7,5+15		1360 x 500 x 436	3FC155303044*		
	37,5	31,25	7,5+2 x 15			3FC155303744*		
	52,5	43,6	7,5+15+30			3FC155305244*		
S 500_03	60	50	2x15+30		1660 x 500 x 436	3FC155306044*		
	75	60	15+2x30			3FC155307544*		
	90	75	3x30			3FC155309044*		
S 600	120	100	2x15+30+60		1660 x 600 x 480	3FC165312044*		
	135	112,5	15+2x30+60			3FC165313544*		
	150	125	30+2x60			3FC165315044*		
	180	150	2x30+2x60			3FC165318044*		

ils évitent l'amplification des harmoniques au-dessus de 134 Hz et ils atténuent les existants ( p=14% )

S	interrupteur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + relais différentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entrétien : voir Manuel Technique

01\_p.41

**CISAR**

ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES. DÉPUIS 1979

# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 3^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)”

Pour des installations électriques avec haut contenu harmonique ils évitent amplification des harmoniques au-dessus de 134Hz ( $p=14\%$ )

$$\text{Thdl} > 10\% \quad \text{ThdU} \leq 6\% \quad \longrightarrow \quad p=14\%$$

Détails Techniques\_voir page 01\_p.43

## 440 V

type	KVAr/440V (50 Hz)	KVAr/400V (50 Hz)	gradins	Sectionneur (*)	dimens. (mm) H x A x P	code	Prix.	Prix_supplément (S)
S 800_01	210	175	30+3x60	EN OPTION	2070 x 800 x 600	3FC185321044*		
	240	200	2x30+3x60			3FC185324044*		
	270	225	30+4x60			3FC185327044*		
	300	250	2x30+4x60			3FC185330044*		
	330	275	30+5x60			3FC185333044*		
	360	300	2x30+5x60			3FC185336044*		
	390	325	30+6x60			3FC185339044*		
	420	350	2x30+6x60			3FC185342044*		
	450	375	30+7x60			3FC185345044*		
	480	400	2x30+7x60			3FC185348044*		
	510	425	30+8x60			3FC185351044*		
	540	450	2x30+8x60			3FC185354044*		
	570	475	30+9x60			3FC185357044*		
600	500	10x60	3FC185360044*					
S 800_02	630	525	30+10x60	EN OPTION	2070 x 1600 x 600	3FC185363044*	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
	660	550	2x30+10x60			3FC185366044*		
	690	575	30+6x60			3FC185369044*		
	720	600	12x60			3FC185372044*		
	750	625	30+2x60+5x120			3FC185375044*		
	780	650	60+6x120			3FC185378044*		
	810	675	30+60+6x120			3FC185381044*		
	840	700	2x30+60+6x120			3FC185384044*		
	870	725	30+2x60+6x120			3FC185387044*		
	900	750	60+7x120			3FC185390044*		
	930	775	30+60+7x120			3FC185393044*		
	960	800	2x60+7x120			3FC185396044*		
	990	825	30+2x60+7x120			3FC185399044*		
	1020	850	60+8x120			3FC185402044*		
	1050	875	30+60+8x120			3FC185405044*		
	1080	900	2x60+8x120			3FC185408044*		
	1110	925	30+2x60+8x120			3FC185411044*		
1140	950	60+9x120	3FC185414044*					
1170	975	30+60+9x120	3FC185417044*					
1200	1000	2x60+9x120	3FC185420044*					



S 800\_01



S 800\_02

batteries de plus de 600 KVAr : avec deux ou plusieurs armoires (‘‘m tre/esclave’’), chaqu’un avec une entr e de c bles

S	interrup-teur-sectionneur (III) + transf. auxiliaire Un/230 Vac
sur demande	
A	disjoncteur automatique + transformateur auxiliaire Un/230 Vac
AD	disjoncteur automatique + r�lais diff�rentiel + transf. aux. Un/230 Vac

le transform. de courant .../5 Amp. NEST PAS inclus  
installation and entr tien : voir Manuel Technique

# “AVEC SELFS III ANTI-HARMONIQUES ( $\geq 3^{\text{ÈME}}$ HARMONIQUE)” 3/3

## DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de service : 440 V ac (50/60 Hz)

### CONDENSATEURS

- "RDC\_renforcés à 480 V" (caracteristiques techniques: voir catalogue spécifique)

### CONTACTEURS

- spéciaux\_catégorie Ac6b
- tension auxiliaire : 230 Vac
- homologation : UL 224924

### SELFS III ANTI HARMONIQUES

- $\text{ThdU} \leq 6\%$ ,  $\text{ThdI} > 10\%$ ,  $p=14\%$  (134 Hz)
- thermostat de température

### PROTECTIONS et CIRCUITS AUXILIAIRES

- fusibles NH00\_120 kA a.p.c\_circuit puissance
- fusibles "apc" pour circuits auxiliaires
- thermostat de securité
- protection contre contacts directs

### PROTECTIONS en OPTION

- interrupteur automatique+transf. Un/230 V
- int. autom.+relais diff.+transf. Un/230 V

### RÉGULATEUR VARMÉTRIQUE

- écran alphanumérique+claviers de fonction
- analyseur électrique, alarmes config.
- re-programmable, pour toute séquence KVar
- reste détails sur fiche technique

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- armoire métal. IP31. RAL 7035
- entrée câbles par le haut jusqu'à 180 kvar
- entrée câbles par le bas à partir de 210 kvar
- mont. en verticale\_au sol à partir de 50 kvar
- ventilation forcée

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- humidité admiss. sans condensation : 80%
- temp. moyenne pendant 24 h. :  $-5^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$
- temp. max. pendant 24 h. :  $40^{\circ}\text{C}$
- maxime hauteur de montage : 2000 m. s.n.m.

### CONFORMITÉ aux NORMES

- IEC60831-1+2
- 2006/95/CE / 2004/108/CE
- IEC 61010-1
- IEC 61000-6
- IEC 61921
- IEC 61439-1/2



# “CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE”

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

---

## *PRIX*

- Les prix seront négociés avec chaque client spécifique.
- Les frais de transport seront indiqués sur une facture proforma avec les prix des matériaux.
- Les produits sont emballés pour le transport terrestre. À consulter pour l'emballage maritime ou aérien spéciale.
- CONDENSADORES INDUSTRIALES, SL se réserve le droit de modifier la liste de prix au moment jugé opportun.
- CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits si on le juge approprié, fondé sur des raisons techniques justifiées.

## *MODE de PAIEMENT*

- Le mode de paiement sera négocié individuellement avec chaque Client.
- Le Client prend à sa charge les frais d'intérêt bancaires occasionnés par des éventuelles retards de paiement.

## *GARANTIE*

- Nous garantissons nos produits contre défauts de fabrication pendant deux années, à compter dès la date de la facture.
- Les conditions et les exclusions de garantie sont décrites dans le manuel technique du chaque produit, avec les conseils d'utilisation et d'entretien.
- CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation, ou installation, ou d'un événement météorologique.
- En cas d'incident pendant le transport ou le déchargement des matériaux, le Client doit nous informer tout de suite par écrit dans les 24 heures suivantes à l'événement, en ajoutant des photos des matériaux affectés.

## *RETOUR de MATÉRIAU*

- Aucun retour de matériel ne sera accepté sans préavis ni autorisation à/de CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.
- Dans le cas de se produire, le montant économique du matériel sera déterminé en fonction de leur état après être testé dans nos ateliers.
- Aucun remboursement ne sera accepté relative à des produits spéciaux fabriqués ou non indiqués sur notre catalogue.
- Le coût de l'expédition d'un retour accepté sera toujours à la charge du Client.
- Tout transfert doit être communiqué dans les 15 jours suivants à la date de réception du produit. Après cette période, aucun retour ne sera pas accepté.
- Tout produit retourné aura un démerite du 10% du montant de la facture, indépendamment de leur état d'utilisation.
- Pour les matériaux défectueux, notre responsabilité est limitée au remplacement ou à la réparation de celui-ci dans les termes établis dans la garantie du produit.

## *RÉSERVE de PROPRIÉTÉ*

- Tous les matériaux livrés appartiennent à CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. jusqu'à leur total paiement par le Client.
- CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. se réserve le droit de récupérer les matériaux en cas de défaut de paiement par le Client.
- Toutes les divergences qui pourraient survenir seront réglés dans les Tribunaux de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona\_España).



## BATTERIES AUTOMATIQUES de CONDENSATEURS

[www.cisar.es](http://www.cisar.es)

CONDENSATEURS pour correction du facteur de puissance

FILTRAGE D'HARMONIQUES

REGULATEURS VARMÉTRIQUES

ANALYSEURS d'HARMONIQUES (fixes et portables)

**CISAR**<sup>®</sup>  
ÉNERGIE REACTIVE ET HARMONIQUES, DÉPUIS 1979

**CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L.**

c/. Clobalto, 110-08907-Hospitalet de Llobregat (Barcelona-Spain) - tel. +(34) 933 378 264- fax +(34) 933 378 169- [cisarbcn@cisar.es](mailto:cisarbcn@cisar.es)

